

# FICHA TÉCNICA BÁSCULA ELECTRÓNICA



## CARACTERÍSTICAS:

---

MODELO: RJ-TCS-E01

Para uso en restaurantes en recibo y porcionamiento de alimentos.

Panel y plataforma fabricada en acero inoxidable.  
Panel inalámbrico recargable. Incluye cargador a 110V.  
Plataforma para conexión a red eléctrica.

Pesa en Kilos. Capacidad hasta 150 Kg.  
Función para cálculo de costos.  
Dimensiones: panel 24 x 16 x 12 cm. plataforma 42 x 36 x 10 cm.  
Voltaje: 110 voltios.

No apta para transacciones de venta al público. Sin medición certificada.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 06/2023

# FICHA TÉCNICA BÁSCULA ELECTRÓNICA

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DE LA BÁSCULA ELECTRÓNICA MODELO RJ-TCS-E01

PARA USO EN COCINAS, NO APTA PARA TRANSACCIONES DE VENTA AL PÚBLICO. SIN MEDICIÓN CERTIFICADA.

### INSTALACIÓN:

Ubique el panel y la plataforma en superficies niveladas, amplias, secas, lisas y planas. Revise que las cuatro patas ajustables de la plataforma estén bien apoyadas.

Conéctelas únicamente a 110V con polo a tierra.

El cable debe ser dispuesto de manera que no cause tropezones ni sea susceptible de halones.

### OPERACIÓN Y USO.

Cargue el panel inalámbrico por 10 horas antes del primer uso.

Evite la interferencia de otros productos electrónicos.

Encienda con el botón ubicado en la parte inferior derecha.

Conecte la plataforma a la red eléctrica una distancia inferior a 10 metros del panel inalámbrico.

Encienda el interruptor ubicado en la parte inferior trasera.

### PESAJE.

Peso bruto: Ubique el elemento a pesar en la plataforma. El panel mostrará el peso en kilos en el renglón superior (Weight- Kg).

Peso neto (no incluye el peso del contenedor o empaque): Ubique el contenedor o empaque en la plataforma. Oprima el botón TARE y retírelo. Mostrará el peso a descontar. Ahora ubique el elemento a pesar completo incluyendo el contenedor o empaque en la plataforma. El panel mostrará el peso neto del producto.

Esta función permanecerá durante varios pesajes hasta que la suprima oprimiendo nuevamente el botón TARE, PESO MÁXIMO 150 KILOS.

### FUNCIÓN CÁLCULO DE COSTOS.

Calcula los valores en miles.

Para memorizar el valor, dígtelo y oprima el botón MI, sosteniéndolo por 2 segundos.

Para cambiarlo, digite el nuevo valor y oprima suavemente el botón MI por 2 segundos. El panel mostrará el valor en miles en el renglón intermedio (Unit Price).

Para memorizar valores en M2 y M3, siga el mismo procedimiento.

Para calcular el valor final, ponga el producto en la plataforma y oprima el botón de memoria M1 o M2 o M3. El panel mostrará el valor total en el renglón inferior (Total Price).

Para borrar el valor en el panel, oprima el botón C.

### CUIDADOS Y LIMPIEZA.

Apague el equipo (panel y plataforma)

Limpie la báscula con un paño suave seco o ligeramente húmedo. Evite usar solventes o jabones abrasivos.

Oprima los botones del panel únicamente con los dedos. Evite el uso de las uñas, lápices, esferos u otros elementos de punta dura.

Evite que la máquina reciba golpes, especialmente la plataforma.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 06/2023